

Choisir le **mode PC/SC** pour les lecteurs homologués SESAM-Vitale

Ces procédures sont destinées aux éditeurs de logiciels de facturation SESAM-Vitale afin de faciliter la migration des lecteurs homologués TL et TLA vers le mode PC/SC.

Cette procédure est à activer si et seulement si le logiciel de facturation SESAM-Vitale est agréé PC/SC (niveau Addendum 6 PC/SC ou supérieur)

Solutions homologuées « Terminal Lecteur – TL »

SET-2 (iHC610)



A partir de l'écran « Attente Ordre »

1. Appuyer sur la touche « F » du clavier
2. Sélectionner « Paramètres »
3. Sélectionner « Protocole USB »
4. Choisir le mode USB et valider

PRIUM-4



A partir de l'écran « Attente Ordre »

1. Appuyer sur la touche « F » du clavier
2. Sélectionner « EI96 »
3. Sélectionner « Protocole USB »
4. Choisir le mode USB et valider
5. Sélectionner « Sauvegarder » et valider

Helio (iWL280)



A partir de l'écran « Attente Ordre »

1. Appuyer sur la touche « F » du clavier
2. Sélectionner « EI96 »
3. Sélectionner « Protocole USB »
4. Choisir le mode USB et valider
5. Sélectionner « Sauvegarder » et valider

iWL250 Ingenico



A partir de l'écran « Attente Ordre »

1. Appuyer sur la touche « F » du clavier
2. Sélectionner « EI96 »
3. Sélectionner « Protocole USB »
4. Choisir le mode USB et valider
5. Sélectionner « Sauvegarder » et valider

iCT250 Ingenico



A partir de l'écran « Attente Ordre »

1. Appuyer sur la touche « F » du clavier
2. Sélectionner « EI96 »
3. Sélectionner « Protocole USB »
4. Choisir le mode USB et valider
5. Sélectionner « Sauvegarder » et valider

VEHIS (iWL350)



A partir de l'écran « Attente Ordre »

1. Appuyer sur la touche « F » du clavier
2. Sélectionner « EI96 »
3. Sélectionner « Protocole USB »
4. Choisir le mode USB et valider
5. Sélectionner « Sauvegarder » et valider

Move/5000 Ingenico



A partir de l'écran « Attente Ordre »

1. Appuyer sur la touche « On/Off » du clavier
2. Sélectionner « Menu Santé »
3. Sélectionner « TL »
4. Choisir le mode USB et valider

Solutions homologuées « Terminal Lecteur Applicatif – TLA »

BALADEUR 2



A partir de l'écran « Attente Ordre »

1. Appuyer sur la touche « F » du clavier
2. Sélectionner « Paramètres »
3. Sélectionner « Protocole USB »
4. Choisir le mode USB et valider

VITAL'ACT 3S



A partir de l'écran « Attente Ordre »

1. Appuyer sur la touche « ... » du clavier
2. Sélectionner « Paramètres application »
3. Sélectionner « Protocole USB »
4. Choisir le mode USB et appuyer sur « ... » du clavier
5. Choisir le mode USB et valider

La solution OLAQIN VEHIS



A partir de l'écran « Attente Ordre »

1. Appuyer sur la touche « F » du clavier
2. Sélectionner « EI96 »
3. Sélectionner « Protocole USB »
4. Choisir le mode USB et valider
5. Sélectionner « Sauvegarder » et valider

Note 1 : Toute solution migrée en full PC/SC (Logiciel de facturation – Lecteur) ne requiert plus le GALSS sur le poste de travail. Le logiciel de facturation SESAM-Vitale ne doit plus vérifier la présence du GALSS lors de son initialisation.

Note 2 : L'utilisation d'une solution TLA en mode PC/SC requiert obligatoirement l'utilisation des FSV 1.40.13.x

Retrouvez toute l'actualité, les plaquettes et les ressources documentaires disponibles : fiches produits, drivers, etc... sur le site [OLAQIN](http://olaqin.fr)

les équipes OLAQIN restent à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner à contact@olaqin.fr